

GEYER SMART SOLUTIONS

Έξυπνη Ρελεδιέρα Wi-Fi 5 Καναλιών

ER516W • 5 x 16 A • 3 θέσεις DIN

Ανεξάρτητος ή ταυτόχρονος έλεγχος πέντε κυκλωμάτων από το κινητό, με προγράμματα, χρονοδιακόπτες και τοπικό χειρισμό.



100-240 VAC • 50-60 Hz

**Πέντε ανεξάρτητες εξόδους**

Έλεγχος πέντε συμβατών κυκλωμάτων ανεξάρτητα ή ταυτόχρονα με All ON / All OFF.

**Έως 30 προγράμματα συνολικά**

Έως 30 ημερήσια ή εβδομαδιαία προγράμματα ON/OFF συνολικά για τις πέντε εξόδους.

**Ευέλικτοι χρονοδιακόπτες**

Αντίστροφη μέτρηση, κυκλική λειτουργία, τυχαία ενεργοποίηση και αυτόματο κλείσιμο.

**Τοπικός και εξωτερικός έλεγχος**

Πέντε ενσωματωμένα πλήκτρα και πέντε εισόδους ξηρής επαφής.

ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση εισόδου	100-240 VAC
Συχνότητα	50-60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα επαφής	16 A ανά έξοδο / 250 VAC, cosφ = 1
Επαφές	5NO, πέντε ανεξάρτητες κανονικά ανοικτές εξόδους
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi 2,4 GHz
Τοποθέτηση	Ράγα DIN 35 mm, 3 θέσεις
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 °C έως +60 °C
Εγγύηση	2 έτη

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ**GEYER Smart**

Έλεγχος • Προγράμματα • Αυτοματισμοί

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ



Amazon Alexa



Google Home



Tuya Smart



Smart Life

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ



Πέντε κυκλώματα. Μία έξυπνη σύνδεση.

Το ER516W τοποθετείται στον ηλεκτρικό πίνακα και προσφέρει ανεξάρτητο ή ταυτόχρονο έλεγχο πέντε εξόδων, προγράμματα και τοπικό χειρισμό.



Ζώνες φωτισμού

Ανεξάρτητος έλεγχος και προγραμματισμός έως πέντε συμβατών κυκλωμάτων φωτισμού.



Εξωτερικός φωτισμός

Έλεγχος φωτισμού πρόσοψης, κήπου και βεράντας από μία συσκευή.



Κυκλώματα ηλεκτρικού πίνακα

Διαχείριση έως πέντε επιλεγμένων κυκλωμάτων από τον ηλεκτρικό πίνακα.



Προγραμματισμένη λειτουργία

Αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων λειτουργιών ON/OFF για κάθε έξοδο.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ



GEYER SMART

Έλεγχος από κινητό.



ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΙ

Πέντε εισόδοι ξηρής επαφής.



ΦΩΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μέσω συμβατού οικουσστήματος.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΞΥΠΝΟ ΕΛΕΓΧΟ

1

Εγκατάσταση

Σε ράγα DIN από αδειούχο ηλεκτρολόγο.

2

Σύζευξη

Προσθήκη στην εφαρμογή GEYER Smart.

3

Ρύθμιση

ON/OFF, προγράμματα, σενάρια και power restore.

4

Έλεγχος

Ανεξάρτητος ή ταυτόχρονος χειρισμός εξόδων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Ονομαστικό ρεύμα επαφής 16 A ανά έξοδο στα 250 VAC, cosφ = 1.
- Απαιτείται ουδέτερος. Η εγκατάσταση πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο.
- Η προστασία, η καλωδίωση, η καταλληλότητα και η ταυτόχρονη λειτουργία των φορτίων αξιολογούνται από τον εγκαταστάτη.



GEYER Smart

Ζήστε Έξυπνα

Πέντε εξόδοι, κοινή χρήση, χρονοπρογράμματα και έλεγχος All ON / All OFF.