

GEYER SMART SOLUTIONS

Controller Wi-Fi per strisce LED CCT

GS-LSC-CCT · CCT / 2 CANALI · 12-24 V DC

La luce bianca giusta in ogni momento, con controllo di luminosità, temperatura colore e scene.



2 x 6 A · Wi-Fi a 2,4 GHz

**CONTROLLO CCT**

Regola la luminosità e la tonalità del bianco, dal bianco caldo (WW) al bianco freddo (CW).

**DIMMERAZIONE PWM FLUIDA**

Frequenza PWM di 1000 Hz e 4096 livelli di regolazione da 0 a 100%.

**DUE MODALITÀ OPERATIVE**

CCT o controllo indipendente di due carichi LED monocolori compatibili.

**CONTROLLO LOCALE E SMART**

GEYER Smart, assistenti vocali e pulsanti momentanei su S1 / S2.

DATI TECNICI PRINCIPALI

Tensione di ingresso	12-24 V DC
Uscite	2 canali PWM a tensione costante
Corrente massima	2 x 6 A · 12 A totali
Carico massimo	144 W / 12 V · 288 W / 24 V totali
PWM	1000 Hz
Connettività	Wi-Fi a 2,4 GHz + Bluetooth
Dimensioni	52 x 52 x 23 mm
Garanzia	2 anni

ECOSISTEMA CONNESSO**GEYER Smart**

Controllo · Scene · Automazioni

COMPATIBILITÀ

Amazon Alexa



Google Home



Tuya Smart



Smart Life

SCARICA L'APP

Luce bianca che si adatta a ogni ambiente.

Scegli una luce bianca calda o fredda, regola la luminosità e crea scene.



SOGGIORNO

Passa da una luce funzionale intensa a un'atmosfera più calda e morbida.



CUCINA

Usa una luce bianca neutra e chiara per preparare i pasti e una luce più soffusa nelle ore successive.



SPAZIO DI LAVORO

Scegli il bianco freddo per concentrarti e regola la luminosità secondo necessità.



OSPITALITÀ

Imposta scene adatte alla colazione, alla cena, alle pulizie e agli orari di servizio.

DALL'INSTALLAZIONE AL CONTROLLO SMART

1

ALIMENTAZIONE

SELV 12-24 V DC

2

COLLEGAMENTO

CCT o 2 canali

3

ABBINAMENTO

GEYER Smart - 2,4 GHz

4

CONTROLLO

Luminosità e tonalità del bianco

REQUISITI IMPORTANTI DI UTILIZZO

- Utilizzare un alimentatore SELV a tensione costante 12-24 V DC.
- Controllare polarità e carico totale prima dell'alimentazione.
- S1 / S2 accettano solo contatti momentanei privi di tensione.
- Il prodotto non è adatto a strisce LED RGB.



GEYER Smart

La luce bianca giusta dallo smartphone

ON/OFF, dimmerazione, temperatura colore e scene luminose.