

GEYER SMART SOLUTIONS

Smarter Wi-Fi-Rauchmelder

GS-122LH · FOTOELEKTRISCHE ERKENNUNG

Frühzeitige lokale Warnung und mobile Benachrichtigungen, mit bis zu 3 Jahren Batterielebensdauer.



≥ 85 dB / 3 m · Wi-Fi 2,4 GHz

**LEISTUNGSSTARKER LOKALER ALARM**

Akustische Warnung mit mindestens 85 dB in 3 m Abstand.

**FERNBENACHRICHTIGUNGEN**

Mobile Meldungen zu Alarm, Störung und Batteriestand.

**TEST / HUSH**

Wöchentlicher Test und vorübergehende Stummschaltung für ca. 9 Minuten.

**VERLAUF & STATUS**

Ereignisverlauf und Batteriestandsanzeige in der App.

TECHNISCHE KERNDATEN

Stromversorgung	3 × LR6 AA
Alarmlautstärke	≥ 85 dB bei 3 m
Batterielebensdauer	Bis zu 3 Jahre
Gerätelebensdauer	Bis zu 10 Jahre
Wi-Fi	2,4 GHz
Temperatur	-10 °C bis +50 °C
Abmessungen	Ø85 × 47 mm
Garantie	2 Jahre

VERNETZTES ÖKOSYSTEM**GEYER Smart**

Status · Verlauf · Benachrichtigungen

KOMPATIBILITÄT

Amazon Alexa



Google Home



Tuya Smart



Smart Life

APP VERFÜGBAR BEI

Zusätzliche Sicherheit für wichtige Räume.

Lokale fotoelektrische Rauchererkennung und vernetzte Statusüberwachung.



ZUHAUSE

Lokale Warnung in geeigneten Wohn- und Schlafbereichen.



AIRBNB & GASTGEWERBE

Status der Melder bequem über die App im Blick behalten.



FERIENHAUS

Meldungen erhalten, auch wenn das Objekt unbewohnt ist.



FERNBENACHRICHTIGUNG

Push-Meldung aufs Smartphone, sobald der Melder ein Ereignis meldet.

VON DER MONTAGE ZUR INTELLIGENTEN ÜBERWACHUNG

1

MONTAGE

Geeignete Deckenposition

2

STROMVERSORGUNG

3 × AA-Batterien

3

KOPPLUNG

GEYER Smart · Wi-Fi 2,4 GHz

4

TEST

Wöchentlicher TEST

WICHTIGE ANWENDUNGSVORAUSSETZUNGEN

- Position und Anzahl der Melder gemäß Handbuch und DIN 14676 wählen.
- Bäder, Kochdampf, starke Luftströmung und Staub vermeiden.
- Gerät wöchentlich mit der TEST-Taste prüfen.
- App-Benachrichtigungen erfordern aktives Wi-Fi und Internet.



GEYER Smart

Status und Benachrichtigungen

Alarme, Ereignisverlauf
und Batteriestand.